



Contrôleurs de charge SmartSolar MPPT 100/30 et 100/50

www.victronenergy.com


Bluetooth Smart intégré : pas besoin de clé électronique

La solution sans fil pour configurer, surveiller et mettre à jour le contrôleur en utilisant des téléphones Apple et Android, des tablettes ou d'autres appareils.

VE.Direct

Pour une connexion de données filaire à un tableau de commande Color Control, à un PC ou à d'autres appareils.

Localisation ultra rapide du point de puissance maximale (MPPT - Maximum Power Point Tracking).

Surtout en cas de ciel nuageux, quand l'intensité lumineuse change constamment, un contrôleur ultra-rapide MPPT améliorera la collecte d'énergie jusqu'à 30 % par rapport aux contrôleurs de charge PWM (modulation d'impulsions en durée), et jusqu'à 10 % par rapport aux contrôleurs MPPT plus lents.

Détection avancée du point de puissance maximale en cas de conditions ombrageuses

En cas de conditions ombrageuses, deux points de puissance maximale ou plus peuvent être présents sur la courbe de tension-puissance.

Les MPPT conventionnels ont tendance à se bloquer sur un MPP local qui ne sera pas forcément le MPP optimal. L'algorithme novateur du BlueSolar maximisera toujours la récupération d'énergie en se bloquant sur le MPP optimal.

Efficacité de conversion exceptionnelle

Pas de ventilateur. Efficacité maximale dépassant les 98 %.

Courant de sortie total jusqu'à 40°C (104°F).

Algorithme de charge souple

Algorithme de charge entièrement programmable (voir la section Logiciels de notre site Web) et huit algorithmes préprogrammés pouvant être sélectionnés avec un interrupteur rotatif (voir le manuel pour de plus amples détails).

Protection électronique étendue

Protection contre la surchauffe et réduction de l'alimentation en cas de température élevée.

Protection contre la polarité inversée PV et les courts-circuits PV.

Protection contre l'inversion de courant PV.

Sonde de température interne

Elle compense les tensions de charge Float et d'absorption en fonction de la température.

Options de l'affichage des données en temps réel

- Smartphones Apple et Android, tablettes et autres dispositifs

- Tableau de commande Color Control

Contrôleur de charge SmartSolar	MPPT 100/30	MPPT 100/50		
Tension de la batterie	Sélection automatique 12/24 V			
Courant de charge nominal	30 A	50 A		
Puissance nominale PV, 12 V 1a, b)	440 W	700 W		
Puissance nominale PV, 24 V 1a, b)	880 W	1400 W		
Tension PV maximale de circuit ouvert	100 V	100 V		
Courant maxi. de court-circuit PV 2)	35 A	60 A		
Efficacité maximale	98 %	98 %		
Autoconsommation	10 mA			
Tension de charge « d'absorption »	Configuration par défaut : 14,4 V/28,8 V (réglable)			
Tension de charge « Float »	Configuration par défaut : 13,8 V/27,6 V (réglable)			
Algorithme de charge	adaptative à étapes multiples			
Compensation de température	-16 mV / °C resp. -32 mV / °C			
Protection	Polarité inversée de la batterie (fusible, non accessible par l'utilisateur)			
	Polarité inversée PV			
	Court-circuit en sortie			
Température d'exploitation	Surchauffe			
	-30 à +60°C (puissance nominale en sortie jusqu'à 40°C)			
	Humidité			
Port de communication de données	95 %, sans condensation			
	VE.Direct			
	Consultez notre livre blanc concernant les communications de données qui se trouve sur notre site Web			
BOÎTIER				
Couleur	Bleu (RAL 5012)			
Bornes de puissance	13 mm ² / AWG6			
Degré de protection	IP43 (composants électroniques), IP22 (zone de connexion)			
Poids	1,3 kg			
Dimensions (h x l x p)	130 x 186 x 70 mm			
NORMES				
Sécurité	EN/IEC 62109-1			
1a) Si une puissance PV supérieure est connectée, le contrôleur limitera la puissance d'entrée				
1b) La tension PV doit dépasser Vbat + 5 V pour que le contrôleur se mette en marche.				
Ensuite, la tension PV minimale doit être de Vbat + 1 V.				
2) Un courant de court-circuit supérieur pourrait endommager le contrôleur en cas de polarité inversée du champ de panneaux solaires.				



Contrôleur de charge SmartSolar MPPT 100/50